



TRee plus スマートスピーカー対応設定マニュアル

Amazon Echo 設定 編



もくじ

概要スピーカー連動設定	3
スキルの検索	5
コイズミ スマートライト設定サイトのユーザー登録	7
ユーザー設定・アカウントのリンク	9
デバイスの検索	11
Alexa の発話例	13

Amazon Alexa アプリにてスマートホームデバイスをリンクすることで、TRee plus に接続されている照明 を、音声または Google Home アプリ上でコントロールすることが可能になります。

スピーカー連動設定

TRee plus アプリの「設定」→「アプリ設定」をタップし「スピーカー連動」のチェックボックスをタップ します。



「スマートスピーカーの利用設定を開始しますか?」とメッセージが出ますので「はい」をタップします。



しばらくお待ちいただくと以下のメッセージが出ますので「閉じる」をタップします。 スピーカー連動のスイッチがオンになっていることを確認し、引き続きスマートスピーカーのアプリ設定を おこなってください。



※連動に失敗した場合は、もう一度連動設定を行ってください。
 何度も失敗する場合はインターネット接続が出来ているか確認をしてください。
 ※インターネット環境が良くない場合はスマートスピーカーの応答時間が遅くなったり、全て反応しない場合がありますので、あらかじめご注意ください。

スキルの検索

TRee アプリの連動設定が完了したら、スマートスピーカーのアプリから照明を追加します。

※事前にスマートスピーカーの初期設定を完了させてください。

Alexa アプリの「その他」をタップして、次に[スキル・ゲーム]をタップしましょう。



[その他]が無い場合(旧ヴァージョン)は左上のメニューマークをタップします。



右上の虫眼鏡の検索欄をタップして、「tree」と入力し検索しましょう。



[TRee smart light]をタップして、[有効にする]をタップします。



1 65% 🗔 TREE SMART LIGHT TRee smart light コイズミ照明株式会社 評価: 保護者との使用が望ましい マクが必要です "アレクッタップけで "PL スマホアプリ「TRee」で設定した、照明を音声でコ 0

コイズミ スマートライト設定サイトのユーザー登録

[コイズミ スマートライト設定サイト]が開きますので、[ユーザー新規登録]をタップしてアカウントを作成 しましょう。アカウントをすでに作っている場合は、ログインしてください。

!l au 奈	11:37	47%
<	アカウントをリンク	×
完了	🔒 koizumi-lt.com	S AA
KOI スマート	ZUM _{ライト設定サイト}	
ログイン	/	
ユーザー	-ID または メールアドレス	
パスワー	- F	
ログイン		
ユーザー新	「規登録 、を忘れた場合	
<	> ሰ	Ø

登録したい任意のユーザーID、有効なメールアドレス、設定するパスワードを入力し、[登録] をタップします。



完了 ユーザー来 ユーザ・ メールフ パスワ ² 小ペス・ワ・	 ▲ koizumi-l 新規登録 ■ID ?ドレス 	t.com	AA Ĉ
ユーザー# ユーザ メールラ パス'ワ [:] 小&ス:ワ・	新規登録 ーID プドレス		
ユーザ メールラ パスワ いスワ	ーID ッドレス		
メールフ パスワ 小(スワ)	アドレス		
パスワ パスワ ¹ 10			
162.7	-1-		
登録	- %		
ログイン	フラ東王		
X=107 FL	- A BIG BIL		
1		*	Q

登録したメールアドレスに6桁の認証コードが届きますのでメモしてください。 登録したユーザーIDと、メールで届いた認証コードを入力して[認証]をタップしましょう。



これで、ユーザー登録ができました。

ユーザー登録が完了したら、ユーザーID もしくはメールアドレスと、パスワードを入力してログインしましょう。



利用許諾条件を十分に確認し、利用に同意する場合は、[同意する]をタップしましょう。 ※利用許諾条件に同意しない場合は、スマートスピーカーの利用はできません。



- 利用する「アダプタ」又は「ブリッジ」を選択しチェックボックスをチェックしてください。
 (複数ある場合は、複数選択できます)
- ② [アカウントリンクを許可する]をタップしましょう。

📶 docomo 奈	16:3	в	35% 💽
完了 🔒 lev	www.koiz	umi-It.com	ぁあ さ
KOIZ スマートライ	UMI [、] ト設定サイ	۵	701
29	ップ		
יד	カウントリン	クを許可する	
ユーザー:	test000	01	
		設定ガ	イド
	D指定 トエツ アダプタを	クオン	,
BR01			
IPアドレン	ス指定		
登録済み	IPアドレス		
登録済み	ポート番号	:	
1	<	đ	0

少しお待ち頂き、以下のメッセージが出てくるとアカウントが正常にリンクされました。 [閉じる]をタップしてください。

アカウントのリンク
TRee smart lightアカウン トが正常にリンクされまし た。
次のステップ:
このウィンドウを閉じて、Alexaで制御可能 なスマートホームデバイスをお探しくださ い。
閉じる

"端末の検出"ページが表示されますので、[端末の検出]をタップしてください。



デバイスが検出されたことを確認し[完了]をタップしてください。



表示されない場合は、再度検出を行うか「アレクサ、デバイスを探して」と話しかけてデバイスを追加 します。 あらかじめ"TRee"アプリの照明設定で設定した照明と、シーンが追加されます。



Alexa の発話例

Alexa への発話例は以下の通りです。

●照明全体を操作する

ON/OFF 操作	『ライト』をつけて、『ライト』をオンにして
	『ライト』を消して、『ライト』をオフにして
調光操作	『ライト』の明るさを明るく(暗く)して
	『ライト』の明るさを 50%にして、100%にして
調色操作	『ライト』の色を電球色にして※2
	『ライト』の色を白くして

●個別の照明を操作する、グループ(部屋)毎に操作する

ON/OFF 操作	○○をつけて、○○をオンにして
	○○を消して、○○をオフにして
調光操作	○○の明るさを明るく(暗く)して
	○○の明るさを 50%にして
調色操作	○○の色を電球色にして※1
	○○の色を白くして※1

・○○には、照明の名前、グループ(部屋)の名前が入ります。

・照明の名前は TRee plus アプリで設定した名前となりますが、スマートスピーカーのアプリでも名前の 変更は出来ます。

・グループはスマートスピーカーのアプリで設定する必要があります。

※1 暖色、電球色、ソフトホワイト、白、昼光色、クールホワイトなどが使用出来ます。

●照明シーンの再生

シーン呼出	□□をオンにして
	□□をスタートして

・□□はシーンの名前が入ります。

・シーンの名前は TRee アプリで設定した名前となりますが、スマートスピーカーのアプリでも名前の変 更は出来ます。

iPhone, Apple Store は、Apple Inc.の商標です。

Amazon、Echo、Alexa および関連するすべてのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。



●ご注意:所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(2018年4月現在)